

## PUMT

Input	L1/L2/L3+MP(380 V AC : 0 - 500V)	ورودی
Output	Relay Contact ( 250 V - 7A )    1 C / O	خروجی
Repeat Accuracy	< $\pm 0.2$ %	تکرار پذیری
Power Consumption	1.0 VA	مصرف داخلی دستگاه
Power Supply	Transformer    220 V AC ( 160 - 250 V AC )	منبع تغذیه
Operating condition	Temperature    0 - 70°C	شرایط محیطی
	Up to 85% RH    Humidity	
Asymmetry ( $\Delta U$ )	Adjustable 3% - 20%	عدم تقارن ولتاژ فازها
On Delay	Fixed 5 Sec	تاخیر در وصل
Off Delay	Fixed 5 Sec	تاخیر در قطع
Hystersise	5% U . n	دامنه باند وصل مجدد
Phase Sequence	Monitoring Function	جابجایی فازها
Phase Failure	Monitoring Function	قطع یکی از فازها
Indicating	5 LED    Power Supply(U)    Output(R)    Sequence/Failure(P)    Gly    Asymmetrical ( $\Delta U$ )	چراغ های نشان دهنده
Mounting	Snap - On Mounting Without any Tool DIN Rail	طریقه نصب
Case Material	P.A 6.6 + 30% Fiber	جنس قطعات
Degree of Protection	Enclosure IP 50 / Terminal IP 20	درجه حفاظت
Dimensions	22.5 (W)×78(L)×100(H) mm	ابعاد دستگاه