


SPAM-NW

Input	L1/L2/L3+MP (380VAC:0-500V)	ورودی
Output	Relay Contact (250V-7A) 2 C/O	خروجی
Repeat Accuracy	< $\pm 0.2 \%$	تکرار پذیری
Power Consumption	1.5 VA	مصرف داخلی دستگاه
Power Supplay	Transformer 220VAC(160-250VAC)	منبع تغذیه
Operating condition	Temperature 0 - 70°C	شرایط محیطی
	HumidityUp to 85% RH	
Asymmetry (ΔU)	Adjustable 3% - 20%	عدم تفرار و ولتاژ فازها
Under Voltage	Adjustable 300- 380 V	کاهش ولتاژ
Over Voltage	Adjustable 400- 480 V	افزایش ولتاژ
On Delay	Adjustable 0 - 60 Sec.	تاخیر در وصل
Off Delay	Adjustable 1 - 10 Sec.	تاخیر در قطع
Hystersise	5% U . n	دامنه باند وصل مجدد
Phase Sequence	Monitoring Function	جابجایی فازها
Phase Failure	Monitoring Function	قطع یکی از فازها
Indicating		چراغ های نشان دهنده
Mounting	Snap - On Mounting Without any Tool DIN Rail	طریقه نصب
Case Material	P.A 6.6 + 30% Fiber	جنس قطعات
Degree of Protection	Enclosure IP 50 / Terminal IP 20	درجه حفاظت
Dimensions	45(W)×78(L)×100(H) mm	ابعاد دستگاه